

การตั้งค่าและการใช้งาน DVR เบื้องต้น

การตั้งค่าเครื่องบันทึกเมื่อเริ่มใช้งาน

- 1. ตั้งค่าวันที่เวลา
 - 1.1 ใช้เมาส์คลิ๊กขวา แล้วเลือก MAIN MENU



1.2 Login

User Name : admin

Password: ไม่ต้องใส่

1080N(AHD) SYSTE	1080N(AHD)
User Name Password Please Login	admin ?

1.3 เลือกหัวข้อ General แล้วตั้งค่าวันที่และเวลาให้เป็นปัจจุบัน





2. การดูภาพย้อนหลัง

2.1 ใช้เมาส์คลิ๊กขวา แล้วเลือกเมนู Record Search

	- - -) 🔛 🙆 🔯 I	167
	CAM15 2 000	CAM16	2 AHD
ดูภาพย้อนหลัง]		
2.2 เลือกวันที่ และเวลาที่ต้องการ			



2.3 จากนั้นใช้เมาส์คลิ๊กเลือกบนแถบช่วงเวลาที่ต้องการ





3. การดึงข้อมูลออกจาก DVR

3.1. เสียบ Flash Drive เข้าที่ช่องเสียบ USB



3.2. คลิ๊กขวาจากนั้นเลือก MAIN MENU



3.3. เลือกเมนู System จากนั้นเลือกหัวข้อ Backup

Main Menu							
General	Record	Network	Alarm	Switch	System		
HDD M PTZ DISI	, Manage Config PLAY			>> >>			
Acc	скир count			••			
Devie	ce Info.			••			
AutoN	Aaintain			••			
Upgrade				**			
Impor	t/Export			••	Exit		



3.4. จากนั้นกด Backup

		Backup		X
	1	Remain/Total	Device	Detect
		587.23 MB/7.20 GB	Null	Backup
				Burning
				Erase
				Stop
1				
		1		
				Cancel
				Cancer

3.5. เลือก ช่อง, วันและเวลาที่ต้องการ Backup

			Backup				
Туре	All	- R	ead/Write	-			
Channel	1	-					
Start Time	1	0-04-2017	09:00:00		Re	move	
End Time	10	0-04-2017	12: 58: 52	2	- /	Add 📐	
1 Ch	annel	Date	Start Time	End T	ime	Туре	Length
1 ∎ 01	emain	2017-04-10	09:00:00	09:01	:00	R	19.00 MB
Required/r	ionnann	Backup for	mat (H264			Sta	rt Cancel



3.6. คลิ๊กเลือกถูกที่หัวข้อ Backup format เป็น AVI แล้ว Start



3.7. เลือก OK จากนั้นนำ Flash Drive ไปเปิดใช้งานที่คอมพิวเตอร์

	Backup	\boxtimes
Type A	II TRead/Write T	
Start Time	10-04-2017 09:00:00 Remove	
	Message 🖂 Ith	
1 01	Backup finished. 0 MB	
Required/Rem	naining:19.00 MB/568.23 MB	
	Backup format	ancel



4. การตั้งค่าดูผ่านมือถือ









สแกน QR code ที่ SN



AIS 4G	2:24 PM	7 🛛 🖹 86% 🔳	•••• AIS 4G	2:15 PM	1 🛛 🖇 88% 🔳	ŀ	•••• AIS 4G	2:33 PM
А	dd Device		:=	DeviceList	+		5	Live Vide
anually Add	Quick Co	onfiguration		YCX	_			
Device Name	Device Name	e: •	-	441ff5c0eed58e7b	•	7	10	
ierial Number	: 48c9232c24010c	:82		admin				li III in andra a
Username	: admin	Lives				1	P. UIT	
Password	: Password						C Provide	A III
Port	Input Http Port(Or	ptional)					1	
		· · · · ·						
0	K Cancel							
								2 : 1
							CAMERY AND	AHA .
								Video open succ
	Q							70
	le l							X I
		,						
	≪แกบ ∩ R	code	3					
		COUC			<i>-</i>			ध
	แล้วจะมีS	Serial		กดเห	งอดูภาพ			สาเรจ
		۶.						
	Numb	er ขึ้น						
ſ	າ ດ "OK"							